

## Varnostna navodila

**Zaradi preprečevanja nesreč upoštevajte varnostna navodila in delujte v skladu s predpisi.**

1. Svetila lahko nameščajo le usposobljeni in kvalificirani inštalaterji.
2. Pred začetkom del preverite ali je omrežna napetost izključena.
3. Please do not attempt to use a damaged product.
4. Z napačnim dejanjem lahko uničite delovanje svetilke ali kateregakoli drugega sestavnega dela le te. V primeru odpiranja svetilke s strani nepooblaščen osebe, veljavnost garancije preneha.
5. LED oprema: posameznih LED delov ni mogoče delno nadomestiti. Ob poškodbi se zamenja celoten napajalnik.
6. Podjetje LUMENIA d.o.o. ne odgovarja za morebitno škodo pri osebah ali premoženju, ki je povzročena ali s strani monterja ali zaradi napačne uporabe ali zaradi sprememb na izdelku.
7. Transport lahko izvaja le usposobljeno osebje v skladu s krajevnimi pogoji. Osebje mora biti usposobljeno za transport. Dovoljena temperatura pri transportu je v skladu z EN standardi med -25°C in +55°C.
8. Skladiščenje je dovoljeno samo v originalni embalaži in v preverjenih skladiščih. Dovoljena temperatura pri skladiščenju je v skladu z EN standardi med -25°C in +55°C.
9. Za luči se predlaga čiščenje svetilne površine in vizualni pregled ohišja vsaj 1x letno. V primeru odkritih napak na ohišju ali steklu je potrebno nemudoma obvestiti proizvajalca opreme. Navodila za čiščenje so omenjena v naslednjih točkah
10. Pred inštalacijo je potrebno preveriti statično trdnost nosilnega droga.
11. Pri čiščenju zunanjih plastičnih delov svetilke in zunanjenja zaščitnega stekla se izogibajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol ali topila.
12. Za čiščenje ozirom brisanje svetilke se izogibajte uporabi blaga, tekstila ali drugega orodja, ki bi lahko poškodoval preglednost zaščitne leče (praske, razpoke...)

**Naprava se ne sme zavreči med gospodinjske odpadke. Odpadni deli se shranjujejo ločeno od ostalih odpadkov. Naprave so označene z nalepkami o skladnosti z evropsko uredbo o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE) 2012/19/EU.**




LUMENIA

LUMENIA d.o.o.  
Kandriše 7  
SI-1252, Vače  
T: +386 3 567 07 96  
E: info@lumenia.com  
W: www.lumenia.com

# Navodila za montažo in uporabo

**F LUM MINI**



**50W-250W**




## Kazalo

Tehnične lastnosti izdelka	1
Dimenzije izdelka (mm)	1
Namestitvev/Inštalacija	2
Varnostna opozorila	3

## Tehnične lastnosti izdelka

Article	Power [W]	Luminous flux [lm]*	Efficacy [lm/W]
F LUM Mini 065.030.010	30	3,960	132
F LUM Mini 065.050.010	50	6,550	131
F LUM Mini 100.080.010	80	10,480	131
F LUM Mini 120.100.010	100	13,200	132
F LUM Mini 176.150.010	150	19,650	131


## Dimenzije produkta (mm)




		50W	80W/100W	150W	200W/240W/250W
<b>SVETILKA</b>	L	275	317	368	431
	W	181	250	300	342
	H	53	53	53	61
<b>NOSILEC</b>	L1	25	25	25	25
	L2	35	60	70	90
	L3	8.5	11	11	11
	L4	8.6	11	11	11
	W	170	237	287	328

## Namestitev/Intštalacija

1. Pritrdite nosilec z uporabo sidrnega vijaka ustrezne velikosti, kot vidno na spodnjih slikah



2. Nastavite pozicijo rotorja za doseg ustreznega naklona luči



3. Povežite svetilko na napeljavo s pomočjo spodnjih navodil

Standardna konfiguracija vodnika: \*VDE/UL certificiran vodnik  
\*Premer 3\*1mm

